



H3C 製品

ログインパスワードを忘れた際の操作ガイド

New H3C Technologies Co., Ltd.

<http://www.h3c.com>

ソフトウェアバージョン: Release 1118、Release 1118P07

文書バージョン: 6W101-20180821

内容

BootWareメニュー操作	3
コンフィグを工場出荷状態に戻す	5
パスワード入力なしにログインする	5
無線装置の初期パスワード一覧.....	8

BootWareメニュー操作

Bootwareメニューから装置を工場出荷時の状態に戻したり、パスワードを忘れた場合、パスワードの入力なしの起動することができます。

1. APをリブートします。

Starting.....

Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU

**

*H3C WA6638 BootWare, Version 7.12

**

Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd.

Compiled Date: Jan 28 2021

CPU L1 Cache: 32KB

CPU L2 Cache: 256KB

CPU Clock Speed: 2200MHz

Memory Type: DDR3 SDRAM

Memory Size: 1024MB

Memory Speed: 933MHz

Flash Size: 256MB

PCB Version: Ver.A

Press **Ctrl+B** to access EXTENDED 4

2. プロンプトで**Ctrl+B**を入力して、EXTENDED-BOOTWAREメニューにアクセスします。

Password recovery capability is enabled.

Note:

The current operating device is flash

Enter < Storage Device Operation > to select device.

=====<EXTENDED-BOOTWARE MENU>=====

```
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Restore to Factory Default Configuration |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Skip Authentication for Console Login |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
```

Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU

Ctrl+F: Format File

System Ctrl+C: Display

Copyright Ctrl+Y:

Change AP Mode Enter

your choice(0-9):

表1 EXTENDED-BOOTWAREメニューオプション

項目	説明
<1>ブートシステム	システムソフトウェアイメージを起動します。
<2>シリアルサブメニューの入力	Serialサブメニューにアクセスして、コンソールポート経由でシステムソフトウェアをアップグレードするか、シリアルポート設定を変更します。
<3>イーサネットサブメニューの入力	Ethernetサブメニューにアクセスして、Ethernetポート経由でシステムソフトウェアをアップグレードしたり、Ethernet設定を変更したりできます。
<4>ファイル制御	File Controlサブメニューにアクセスして、デバイスに保存されているファイルを取得および管理します。
<5> 出荷時のデフォルト設定に戻す	次のスタートアップコンフィギュレーションファイルを削除し、工場出荷時のデフォルト設定をロードします。

<6>現在のシステム構成をスキップ	工場出荷時のデフォルト設定でデバイスを起動します。これは1回限りの操作であり、次のリブート時には有効になりません。
<7>BootWare操作メニュー	BootWareのバックアップ、復元またはアップグレードのためのBootWare操作メニューにアクセスします。システムソフトウェアイメージをアップグレードすると、BootWareが自動的にアップグレードされます。H3Cでは、BootWareを個別にアップグレードすることはお勧めしません。このドキュメントではBootWare操作メニューの使用については説明しません。
<8>コンソールログインのためのスキップ 認証	コンソールポートのすべての認証スキームをクリアします。 このオプションは、コンソールログインパスワードを忘れた場合に使用します。
<9>ストレージデバイスの動作	Storage Device Operationメニューにアクセスして、ストレージデバイスを管理します。このオプションの使用方法については、この章では説明しません。
<0> 再起動	デバイスを再起動します。

コンフィグを工場出荷状態に戻す

コンフィグを工場出荷状態にするには、**5** を選択(Restore to Factory Default Configuration) し、続いて **0** を選択します。

パスワード入力なしにログインする

パスワードを忘れたばあい、**8** を選択し、続いて **0** を選択します。ます。そうすると再起動後、パスワードの入力プロンプトなしでログインできます。この状態で、新たにパスワードを設定することができます。この場合、以前のコンフィグは残ったままですので、再起動後は、自分で設定したパスワードがあらたなパスワードとなります。

BootWareメニュー操作(バージョンにより以下のメニューがある)

1. APをリブートします。

Starting.....

Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU

Booting Normal Extend BootWare....

*

*

* H3C S5024PV3-EI Switch BOOTROM, Version 141

*

*

*

Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd.

Creation Date : Jan 19 2021, 16:11:26

CPU Clock Speed : 800MHz

Memory Size : 512MB

Flash Size : 256MB

CPLD Version : 001

PCB Version : Ver.B

Mac Address : 5cc999e2120c

Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...0

2. プロンプトで**Ctrl+B**を押して、EXTENDED-BOOTWAREメニューにアクセスします。

Password recovery capability is enabled.

EXTENDED BOOT MENU

1. Download image to flash
2. Select image to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Restore to factory default configuration
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set switch startup mode

- 9. Set The Operating Device
- 0. Reboot
- Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
- Ctrl+F: Format file system
- Ctrl+P: Change authentication for console login**
- Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
- Ctrl+C: Display Copyright

Enter your choice(0-9):

パスワードを初期化するには**Ctrl+P**を入力してログイン認証をスキップすることを選択します。

- Authentication is required for console login.**
- Are you sure you want to skip the authentication for console login? (Y/N):Y**
- Setting...Done.Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU

3. プロンプトで0を選択してrebootします。

EXTENDED BOOT MENU

- 1. Download image to flash
- 2. Select image to boot
- 3. Display all files in flash
- 4. Delete file from flash
- 5. Restore to factory default configuration
- 6. Enter BootRom upgrade menu
- 7. Skip current system configuration
- 8. Set switch startup mode
- 9. Set The Operating Device
- 0. Reboot**
- Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
- Ctrl+F: Format file system
- Ctrl+P: Change authentication for console login
- Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
- Ctrl+C: Display Copyright

Enter your choice(0-9): **0**

Starting.....

Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU

無線装置の初期パスワード一覧(スイッチ、ルータもほぼ同様)

製品シリーズ	コンソール ログイン	Telnetログイン	Webログイン
WX 1800 Hシリーズアクセスコントローラ	必要なし	<ul style="list-style-type: none">ユーザ名: adminパスワード: admin	<ul style="list-style-type: none">ユーザ名: adminパスワード: admin
WX 3800 Hシリーズアクセスコントローラ	必要なし	<ul style="list-style-type: none">ユーザ名: adminパスワード: admin	<ul style="list-style-type: none">ユーザ名: adminパスワード: admin
WX 5800 Hシリーズアクセスコントローラ	必要なし	<ul style="list-style-type: none">ユーザ名: adminパスワード: admin	<ul style="list-style-type: none">ユーザ名: adminパスワード: admin
WBCSeriesマルチサービスアクセスコントローラ	必要なし	<ul style="list-style-type: none">ユーザ名: adminパスワード: admin	<ul style="list-style-type: none">ユーザ名: adminパスワード: admin
VAC 1000仮想アクセスコントローラ	必要なし	デフォルトでは無効	必要なし
802.11 ax シリーズアクセスポイント	必要なし	FIT APモード: <ul style="list-style-type: none">ユーザ名: なしパスワード: h3capadmin Cloud APモード: <ul style="list-style-type: none">ユーザ名: adminパスワード: h3capadmin Anchor APモード: <ul style="list-style-type: none">ユーザ名: adminパスワード: h3capadmin	Fit APモード: サポートされない Cloud APモード: <ul style="list-style-type: none">ユーザ名: adminパスワード: h3capadmin Anchor APモード: <ul style="list-style-type: none">ユーザ名: adminパスワード: h3capadmin
802.11 ac Wave2シリーズアクセスポイント	必要なし	FIT APモード: <ul style="list-style-type: none">ユーザ名: なしパスワード: h3capadmin FAT APモード: <ul style="list-style-type: none">ユーザ名: adminパスワード: h3capadmin Cloud APモード: <ul style="list-style-type: none">ユーザ名: adminパスワード: h3capadmin	Fit APモード: サポートされない FAT APモード: <ul style="list-style-type: none">ユーザ名: adminパスワード: h3capadmin Cloud APモード: <ul style="list-style-type: none">ユーザ名: adminパスワード: h3capadmin