

The background of the slide is a close-up photograph of hands assembling a puzzle. Most of the puzzle pieces are white, but one piece in the upper left quadrant is a vibrant red. The hands are positioned around the puzzle, with fingers pointing towards the red piece, suggesting it is being placed or highlighted. The lighting is soft, creating subtle shadows on the puzzle pieces.

# Cloudnetを利用したバージョンアップ




01 H3Cサイトからファームウェアを取得

02 CloudnetへファームウェアのUpload

03 Cloudnetから装置のバージョンアップ

# LS-S5560X-34S-EI-GLの場合

[https://www.h3c.com/en/Support/Resource\\_Center/Software\\_Download/](https://www.h3c.com/en/Support/Resource_Center/Software_Download/)



The screenshot displays the H3C website's navigation menu and the Resource Center page. The 'Support' menu item is highlighted with a red box. The 'Resource Center' page is active, with the 'Software Download' link also highlighted by a red box. The page includes a sidebar with links to 'Policy', 'Online Help', and 'All Support >>'. The footer contains a breadcrumb trail 'Home > Support' and a language selector with 'Global' selected and 'Hong Kong , China' as an option.

Navigation Menu: [Products and Solutions](#) [Industry Solutions](#) [Services](#) **[Support](#)** [Training & Certification](#) [Partners](#) [About Us](#)

Resource Center

Policy  
Online Help  
[All Support >>](#)

**[Software Download](#)** [Technical Documents](#)














Contact Sales Online Exhibition Center Resource Center Become a Partner

Home > Support

Global Hong Kong , China

# スイッチカテゴリーを選択

Retrieval by Products

 Routers	 Servers	 Cloud Computing	 AD-NET(SDN)
 Switches	 Wireless	 Security	 Network Management
 Others	 Cloudnet	 License Server	 Intelligent Terminal
 SMB			

# LS-S5560X-34S-EI-GLはS5560X-EIシリーズ機種

Products and Solutions	Industry Solutions	Services	Support	Training & Certification	Partners	About Us
S6800 Series → <a href="#">S6800 Series</a>		S6820 Series → <a href="#">S6820 Series</a>			→ <a href="#">S6825 Series</a>	
H3C S6550X Switch Series → <a href="#">H3C S6550X Series Switches</a>		S6116 Series → <a href="#">S6116 Series</a>			S6850 Series → <a href="#">S6850 Series</a>	
S5580 Series → <a href="#">S5580X-EI S5580S-EI Series</a> → <a href="#">S5580X-HI Series</a>		S5560S Series → <a href="#">S5560S-EI Series</a> → <a href="#">S5560S-SI Series Switches</a>			S5590 Series → <a href="#">H3C S5590EI Series Switches</a>	
S5130 Series → <a href="#">S5130-HI Series</a>		S5120 Series → <a href="#">S5120V2-LI Series</a> → <a href="#">S5120V3 LI Series</a>			<b>S5560X Series</b> → <a href="#">S5560X-EI Series</a>	
H3C S5130EI E Switch Series → <a href="#">H3C S5130EI E Series Switches</a>		S5000 Series			S5130S Series → <a href="#">S5130S-EI Series</a> → <a href="#">S5130S-HI Series Switches</a> → <a href="#">S5130S-LI Series Switches</a>	







# Recommendがなければ最新をDownload

## S5560X-EI Series

Home > Support > Resource Center > Switches > S5560X Series > S5560X-EI Series

Technical Documents Software Download

### S5560X-EI Series

Title	Date	Downloads
<a href="#">→ H3C S5560X_EI-CMW710-R6628P35</a> 	04-05-2023	
<a href="#">→ H3C S5560X_EI-CMW710-R6552</a> 	06-03-2023	
<a href="#">→ H3C S5560X_EI-CMW710-R6628P30</a> 	30-01-2023	



# Downloadには登録されたアカウントが必要

The image shows a login interface for H3C. On the left, a red banner contains the text "Hello Welcome to H3C" and a button "Go to the home page". The main login form on the right has a "User" dropdown menu with "H3C Partner" selected. Below it are input fields for a username "ABC", a password (masked with dots), and a security code "F43A". A "Log In" button is positioned below these fields. At the bottom of the form, there are links for "Forgot Password", "Partner Register", and "User Register", followed by two checked checkboxes for terms and conditions.

User **H3C Partner** H3C Employee

ABC

.....

F43A **F43A**

**Log In**

[Forgot Password](#) [Partner Register](#) [User Register](#)

I agree to the use of my personal information according to the [H3C Privacy Statement](#). I understand that my personal information may be transferred for processing outside my country of residence.

I agree to the use of my contact data like email to keep me informed of products, services and offerings

# ファームウェアは.zipに圧縮されています

## H3C S5560X\_EI-CMW710-R6628P35

Release time : 2023-05-04















Home > Support > Resource Center > Switches > S5560X Series > S5560X-EI Series > Software Download > S5560X-EI Series

### Download

Title	Size	Downloads
<a href="#">S5560X_EI-CMW710-R6628P35.zip</a>	800.75 MB	
<a href="#">S5560X_EI-CMW710-R6628P35-MD5.rar</a>	768 bytes	
<a href="#">H3C WLAN Feature Package-CMW710-R5456P02 Release Notes(Software Feature Changes).pdf</a>	4.43 MB	
<a href="#">H3C UWW-CMW710-R5456P05 Release Notes.pdf</a>	718.87 KB	
<a href="#">H3C S5560X_EI-CMW710-R6628P35 Release Notes (Software Feature Changes).pdf</a>	472.89 KB	



# .zipを解凍してスイッチのファームの.ipeを得る

 wa4300.ipe 種類: IPE ファイル
 wa4300h.ipe 種類: IPE ファイル
 wa4300s.ipe 種類: IPE ファイル
 S5560X_EI-CMW710-UWW-R5456P05.bin 種類: BIN ファイル
 wa2600a.ipe 種類: IPE ファイル
 wt1024x.ipe 種類: IPE ファイル
 wt2024u.ipe 種類: IPE ファイル
 wt1024q.ipe 種類: IPE ファイル
 wt1020.ipe 種類: IPE ファイル
 wt1010.ipe 種類: IPE ファイル
 wa6600.ipe 種類: IPE ファイル
 s5560x_ei-cmw710-freeradius-r6628p35.bin 種類: BIN ファイル
 S5560X_EI-CMW710-R6628P35.ipe 種類: IPE ファイル
 s5560x_ei-cmw710-packet-capture-r6628p35.bin 種類: BIN ファイル

S5560X-EIシリーズはライセンスをインストールすることで無線コントローラとしても動作できるため、zipファイルにはアクセスポイントのファームウェアも含まれております。

S5560X-EI自身のファームウェアは  
S5560X\_EI-CMW710-R6628P35.ipe  
です。

オプションアプリケーションとして以下のファイル  
free radius, packet capture  
もあります。



01 H3Cサイトからファームウェアを取得

02 CloudnetへファームウェアのUpload

03 Cloudnetから装置のバージョンアップ

# ファームウェアのCloudnetへのupload

Cloudnet

ネットワーク

自分のバージョン

バージョンアップロード ④

\*バージョン名: 32桁以下の文字を入力してください

バージョン説明: 100桁以下の文字を入力してください

\*デバイスモデル: 型番を調べるために内容を入力してください

② メンテナンス

ソフトウェアの更新

③ プライベートバージョン

コマンドヘルプ

ファイルシステム

コンフィグの復元

コンフィグ比較

デバイス操作

AC クラウドAP ⑤ スイッチ ルータ 5G CPE

⑥ 入力例は次のページを参照

<input type="checkbox"/> S5560X-54F-HI	<input type="checkbox"/> S8520X-30HC-EI	<input type="checkbox"/> S5130S-28P-EI	<input type="checkbox"/> S5130S-52F-EI
<input type="checkbox"/> S5130S-52ST-PWR-EI	<input type="checkbox"/> S8520X-30QC-HI	<input type="checkbox"/> S5560S-52S-EI	<input type="checkbox"/> S5130S-28S-HI
<input type="checkbox"/> S8520X-28MC-UPWR-SI	<input type="checkbox"/> S5120V2-10P-PWR-LI	<input type="checkbox"/> S5560S-52S-SI	<input type="checkbox"/> S5024PV5-EI
<input type="checkbox"/> S5170-54S-EI	<input type="checkbox"/> S5048PV3-EI	<input type="checkbox"/> S1850V2-10P-EI	<input type="checkbox"/> S5560X-30F-EI
<input type="checkbox"/> S5560S-28P-EI	<input type="checkbox"/> S5120V2-28P-LI	<input type="checkbox"/> S8520X-54XC-UPWR-SI	<input type="checkbox"/> S5130S-28TP-EI

# デバイスモデルを検索し該当装置名をクリック

\* デバイスモデル:  ①

- S5580S-52S-SI
- S5580X-30F-EI
- S5580S-28P-EI
- S5580X-54C-PWR-EI
- S5580X-54S-EI
- ②
- S5580S-28S-EI

# デバイスモデルの選択が確定したら説明を追加

自分のバージョン | バージョンアップロード

\*バージョン名: R6628P356 ② 分かり易いバージョン名とバージョン説明を入力

バージョン説明: S5580X-34S-EI-GL

\*デバイスモデル: ① S5580X-34S-EI ×

AC    クラウドAP    **スイッチ**    ルータ    5G CPE

# Uploadするファイルを選択

\*バージョン名: R6628P356

バージョン説明: S5560X-34S-EI-GL

\*デバイスモデル: S5560X-34S-EI

AC    クラウドAP    **スイ**

S5560X-54F-HI     S

S5130S-52ST-PWR-EI     S

S6520X-26MC-UPWR-SI     S

S5170-54S-EI     S

S5560S-28P-EI     S

S5130S-12TP-HPWR-EI     S

S5560X-54C-PWR-EI     S

S5560X-34S-EI     S

S6520X-18C-SI     S

\*バージョンファイル:  **1** **ファイル選択**

確定    キャンセル

開く

← → ↓ ↑    > Dow... > 20230504\_52984\_S5560X\_EI-CMW710-R6628P35\_1838390\_3...    20230504\_52984\_S5560X\_EI-...

整理    新しいフォルダー

zhengyu - New H3C Group

> share

デスクトップ

Downloads

ドキュメント

ピクチャ

mkoshiro

TS-INTL-JPN - General

PC

ミュージック

名前	更新日時	種類
wa2600a.ipe	2023/11/21 16:53	IPE ノファイル
wt1024x.ipe	2023/11/21 16:53	IPE ファイル
wt2024u.ipe	2023/11/21 16:53	IPE ファイル
wt1024q.ipe	2023/11/21 16:53	IPE ファイル
wt1020.ipe	2023/11/21 16:53	IPE ファイル
wt1010.ipe	2023/11/21 16:53	IPE ファイル
wa6600.ipe	2023/11/21 16:53	IPE ファイル
s5560x_ei-cmw710-freeradius-r6628p35.bin	2023/11/21 16:53	BIN ファイル
<b>S5560X_EI-CMW710-R6628P35.ipe</b>	2023/11/21 16:53	IPE ファイル
s5560x_ei-cmw710-packet-capture-r6628...	2023/11/21 16:53	BIN ファイル

ファイル名(N): S5560X\_EI-CMW710-R6628P35.ipe    カスタムファイル (\*.ipe;\*.bin)

開く(O)    キャンセル

**2**



# [確定]をクリックし、[アップロードし続け]

\*バージョン名: R6628P356

バージョン説明: S5560X-34S-EI-GL

\*デバイスモデル: S5560X-34S-EI

AC   クラウドAP   **スイッチ**   ルータ   5G CPE

<input type="checkbox"/> S5560X-54F-HI	<input type="checkbox"/> S6520X-30HC-EI	<input type="checkbox"/> S5130S-28P-EI	
<input type="checkbox"/> S5130S-52ST-PWR-EI	<input type="checkbox"/> S6520X-30QC-HI	<input type="checkbox"/> S5560S-52S-EI	<input type="checkbox"/> S5130S-28S-HI
<input type="checkbox"/> S6520X-26MC-UPWR-SI	<input type="checkbox"/> S5120V2-10P-PWR-LI	<input type="checkbox"/> S5560S-52S-SI	<input type="checkbox"/> S5024PV5-EI
<input type="checkbox"/> S5170-54S-EI	<input type="checkbox"/> S5048PV3-EI	<input type="checkbox"/> S1850V2-10P-EI	<input type="checkbox"/> S5560X-30F-EI
<input type="checkbox"/> S5560S-28P-EI	<input type="checkbox"/> S5120V2-28P-LI	<input type="checkbox"/> S6520X-54XC-UPWR-SI	<input type="checkbox"/> S5130S-28TP-EI
<input type="checkbox"/> S5130S-12TP-HPWR-EI	<input type="checkbox"/> S6520X-54HC-HI	<input type="checkbox"/> S5024PV5-EI-HPWR	<input type="checkbox"/> S6520-26Q-SI
<input type="checkbox"/> S5560X-54C-PWR-EI	<input type="checkbox"/> S5570S-36F-EI	<input type="checkbox"/> S5560X-54S-EI	<input type="checkbox"/> S6520X-16ST-SI
<input checked="" type="checkbox"/> S5560X-34S-EI	<input type="checkbox"/> S5560S-28S-EI	<input type="checkbox"/> S5120V2-28P-HPWR-LI	<input type="checkbox"/> S5024PV5-EI-PWR-S
<input type="checkbox"/> S6520X-18C-SI	<input type="checkbox"/> S5130S-12TP-EI	<input type="checkbox"/> S5130S-10P-HPWR-EI	<input type="checkbox"/> S1850V2-28P-HPWR-EI

\*バージョンファイル: S5560X\_EI-CMW710-R6552.ipe  


**①**   

ヒント

バージョンファイルはアップロード中です,ブラウザページを更新しないでください、そうしないとバージョンファイルのアップロードが失敗します

**②**

# Uploadが終わるとお知らせに通知される



# Uploadファイルは[自分のバージョン]で確認

Cloudnet

ネットワーク スマートO&M SD-WAN サービス

自分のバージョン (4) バージョンアップロード (1)

最大10個自分のバージョンまでアップロードできます, 現在のアップロード1個, まだアップロードできる9個の自分のバージョン

リフレッシュ 削除

<input type="checkbox"/>	バージョン名	適用のデバイスモデル	適用デバイスタイプ	バージョン説明	適用デバイス数
<input type="checkbox"/>	R6628P356	S5560X-34S-EI	スイッチ	S5560X-34S-EI-GL	2

② メンテナンス

- ソフトウェアの更新

③ プライベートバージョン

- コマンドヘルプ
- ファイルシステム
- コンフィグの復元
- コンフィグ比較
- デバイス操作



01 H3Cサイトからファームウェアを取得

02 CloudnetへファームウェアのUpload

03 Cloudnetから装置のバージョンアップ

# バージョンアップする装置とバージョンを選択

The screenshot shows the Cloudnet interface for software upgrades. The navigation menu on the left includes 'メンテナンス' (Maintenance) and 'ソフトウェアの更新' (Software Updates), both highlighted with callout 2 and 3. The main content area shows the 'ソフトウェアアップグレード' (Software Upgrade) section, with 'ネットワーク' (Network) highlighted in the top navigation bar (callout 1). The 'ソフトウェアアップグレード' link is highlighted with callout 4. The 'スイッチ' (Switch) device type is selected (callout 5). The search button is highlighted with callout 6. The table below shows the upgrade status for three devices, with the 'No Recommended Version for Upgrade' dropdown for the third device highlighted with callout 7.

Cloudnet

ネットワーク スマートO&M SD-WAN マニュアル | H3CTRaining

① ネットワーク

② メンテナンス

③ ソフトウェアの更新

④ ソフトウェアアップグレード

⑤ スイッチ

⑥ 検索

⑦ No Recommended Version for Upgrade

Branch: INSTRUCTOR\_LAB Site: COMMON

ソフトウェアアップグレード アップグレード詳細

デバイス別にアップグレード 型番別にアップグレード

スクリーニング

デバイスタイプ AC **スイッチ**

オンライン状態 全部 オンライン オフライン

型番

シリアル番号

アップグレードバージョン オフラインダウンロード Cancel Scheduled Upgrade

	State	Device Name	Device SN	Device Model	Site	Upgrade Software Version
<input type="checkbox"/>	●	S5120V2	219801A1QJ9214Q0002F	S5120V2-10P-PWR-LI	COMMON	No Recommended Version for Upgrade
<input type="checkbox"/>	●	IRF	210235A3MNMIRFIRF5102	S5560X-34S-EI	COMMON	No Recommended Version for Upgrade
<input type="checkbox"/>	●	S5560	210235A3MNM18AA0000D	S5560X-34S-EI	COMMON	No Recommended Version for Upgrade

Total entries: 3, current entries: 1 - 3. Page 1 of 1

1 10件/ページ

# Uploadしたバージョン[自主バージョン]を選択

選択バージョン ×

デバイスの現在バージョン: Release 6552

● クラウド管理のAPやクラウドゲートウェイを初期バージョンにアップデートすると、設定の消失やサービス異常が発生する可能性がありますのでご注意ください。

共有バージョン **自主バージョン** ①

	バージョン名	バージョン説明	ファイルサイズ	最初のアップロード時間	最近修正時間	Q
② <input checked="" type="radio"/>	R6628P356	S5560X-34S-EI-GL	122.4M	2023-11-21 16:16:40		

Total entries: 1 , current entries: 1 - 1. Page 1 of 1

< 1 > 10件/ペ... ▾

③ **確定** キャンセル



# 装置を選択して[アップグレードバージョン]

Cloudnet

ネットワーク スマートO&M SD-WAN サービス

ブランチ: INSTRUCTOR\_LAB サイト: COMMON

ソフトウェアアップグレード アップグレード詳細

デバイス別にアップグレード 型番別にアップグレード

スクリーニング

デバイスタイプ AC スイッチ

オンライン状態 全部 オンライン オフライン

型番

シリアル番号

検索 リセット

アップグレードバージョン オフラインダウンロード Cancel Scheduled Upgrade

	State	Device Name	Device SN	Device Model	Site	Upgrade Software Version
<input type="checkbox"/>	●	S5120V2	219801A1QJ9214Q0002F	S5120V2-10P-PWR-LI	COMMON	No Recommended Version for Upgrade
<input type="checkbox"/>	●	IRF	210235A3MNMIRFIRF5102	S5560X-34S-EI	COMMON	No Recommended Version for Upgrade
<input checked="" type="checkbox"/>	●	S5560	210235A3MNM18AA0000D	S5560X-34S-EI	COMMON	R6628P356

Total entries: 3 , current entries: 1 - 3. Page 1 of 1

1 10件/ページ

# アップグレード、設定、再起動について選択

確認メッセージ

① システムのアップグレードはデバイスを再起動し、再起動の過程で業務が中断され、非業務の作業は行えない場合があります。

\* Upgrade Method:  Immediate Upgrade  Scheduled Upgrade

説明: 現在デバイスがアップグレードされている場合、このデバイスは今回のアップグレード操作で再起動します。

アップグレードと再起動

**①**  アップグレードし、設定を保存し、再起動する

アップグレードのみ再起動しない (次回再起動後に有効になります)

状態	デバイス名	シリアル番号	型番	デバイスタイプ	サイト	ブランチ	ソフトウェアバージョン変更
●	S5560	210235A3MNM18AA 0000D	S5560X-34S-EI	スイッチ	COMMON	INSTRUC...	Release 6552 → R6628P356

Total entries: 1 , current entries: 1 - 1. Page 1 of 1


< 1 > 10件/ページ... ▾

**②**

**③**

**ヒント**  
Are you sure you want to upgrade the selected devices immediately?

# アップグレード前の最終確認



# 装置へのファイルのダウンロード状況の把握

The screenshot displays the Cloudnet management interface. The left sidebar contains navigation options: ネットワーク, クライアント, モニタリング, 設定, メンテナンス, ソフトウェアの更新 (highlighted), プライベートバージョン, コマンドヘルプ, ファイルシステム, コンフィグの復元, コンフィグ比較, デバイス操作, and ヘルスチェック. The main content area is titled 'アップグレード中のデバイス:' and contains a table with the following data:

デバイス名	シリアル番号	サイト	現在ソフトウェアバージョン	Image Downloading Progress	アップグレード日時
S5560	210235A3MNM18AA0000D	COMMON	Version 7.1.070, Release 6552	 5%	2023-11-21 17:35:21

Below the table, it indicates 'Total entries: 1, current entries: 1 - 1. Page 1 of 1'. The section 'アップグレード済みデバイス:' is currently empty, showing 'データなし' (No data).

# バージョンアップ前のバージョンを装置で確認

```
<S5560>display version
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 6552
Copyright (c) 2004-2020 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5560X-34S-EI uptime is 0 weeks, 1 day, 5 hours, 10 minutes
Last reboot reason : User reboot

Boot image: flash:/s5560x_ei-cmw710-boot-r6552.bin
Boot image version: 7.1.070, Release 6552
  Compiled Feb 08 2023 11:00:00
System image: flash:/s5560x_ei-cmw710-system-r6552.bin
System image version: 7.1.070, Release 6552
  Compiled Feb 08 2023 11:00:00
Feature image(s) list:
  flash:/s5560x_ei-cmw710-freeradius-r6552.bin, version: 7.1.070, Release 6552
    Compiled Feb 08 2023 11:00:00
  flash:/s5560x_ei-cmw710-escan-r6552.bin, version: 7.1.070, Release 6552
    Compiled Feb 08 2023 11:00:00

Slot 1:
Uptime is 0 weeks,1 day,5 hours,10 minutes
S5560X-34S-EI 1 Processor with 2 cores
BOARD TYPE:      S5560X-34S-EI
DRAM:           2048M bytes
FLASH:          512M bytes
PCB 1 Version:   VER.A
Bootrom Version: 119
CPLD 1 Version:  001
Release Version: H3C S5560X-34S-EI-6552
Patch Version   : None
```

# アップグレードが始まった時のコンソール表示

リアル番号	サイト	現在ソフトウェアバージョン	Image Downloading Progress	アップグレード日時
0235A3MNM18AA0000D	COMMON	Version 7.1.070, Release 6552	Upgrade in progress. Do not restart the device.	2023-11-21 17:35:21

```
COM4:9600baud - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
Decompressing file s5560x_ei-cmw710-boot-r6628p35.bin to flash:/s5560x_ei-cmw710-boot-r6628p35.bin.
.....Done.
Decompressing file s5560x_ei-cmw710-system-r6628p35.bin to flash:/s5560x_ei-cmw710-system-r6628p35.
bin.....
Done.
Decompressing file s5560x_ei-cmw710-freeradius-r6628p35.bin to flash:/s5560x_ei-cmw710-freeradius-r
6628p35.bin....Done.
Decompressing file s5560x_ei-cmw710-escan-r6628p35.bin to flash:/s5560x_ei-cmw710-escan-r6628p35.bi
n.....
```



# バージョンアップの最終段階

リアル番号	サイト	現在ソフトウェアバージョン	Image Downloading Progress	アップグレード日時
10235A3MNM18AA0000D	COMMON	Version 7.1.070, Release 6552	Upgrade in progress. Do not restart the device.	2023-11-21 17:35:21

```
COM4:9600baud - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
Decompressing file s5560x_ei-cmw710-boot-r6628p35.bin to flash:/s5560x_ei-cmw710-boot-r6628p35.bin.
.....Done.
Decompressing file s5560x_ei-cmw710-system-r6628p35.bin to flash:/s5560x_ei-cmw710-system-r6628p35.
bin.....
Done.
Decompressing file s5560x_ei-cmw710-freeradius-r6628p35.bin to flash:/s5560x_ei-cmw710-freeradius-r
6628p35.bin....Done.
Decompressing file s5560x_ei-cmw710-escan-r6628p35.bin to flash:/s5560x_ei-cmw710-escan-r6628p35.bi
n.....Done.
Starting.....
Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU
Press Ctrl+E to start flash test
Notice: The new firmwares need to be upgraded.
Please don't power off during the firmware upgrade.
Backing up extended BootRom.....
```

# 新しいファームウェアでreboot中

```
COM4:9600baud - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
*          H3C S5560X-34S-EI BOOTROM, Version 119          *
*          *
*****
Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd.

Creation Date       : Aug 12 2021, 16:45:38
CPU Clock Speed    : 800MHz
Memory Size        : 2048MB
Flash Size         : 512MB
CPLD Version       : 001
PCB Version        : Ver.A
Mac Address        : 441afac6a1c6

Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...0
Loading the main image files...
Loading file flash:/s5560x_ei-cmw710-system-r6628p35.bin.....
.....
...Done.
Loading file flash:/s5560x_ei-cmw710-freeradius-r6628p35.bin....Done.
Loading file flash:/s5560x_ei-cmw710-escan-r6628p35.bin.....Done.
Loading file flash:/s5560x_ei-cmw710-boot-r6628p35.bin.....Done.

Extended BootRom content is not consistent,Update? (Y/N):
Saving extended BootRom.....Done.
Basic BootRom content is not consistent,Update? (Y/N)
Saving basic BootRom.....Done.
BootRom updated,System is rebooting now.
Starting.....
Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU
Press Ctrl+F to start flash test
```

# バージョンアップ完了

装置が立ち上がり、Cloudnetにアクセスを開始するとCloudnet側で[成功]と表示

Cloudnet

ネットワーク スマートO&M SD-WAN サービス

COM4:9600baud - Tera Term VT

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(Q) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

Flash Size : 512MB  
CPLD Version : 001  
PCB Version : Ver.A  
Mac Address : 441afac6a1c6


Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...0  
Loading the main image files...  
Loading file flash:/s5560x\_ei-cmw710-system-r6628p35.bin.....  
.....Done.  
Loading file flash:/s5560x\_ei-cmw710-freeradius-r6628p35.bin....Done.  
Loading file flash:/s5560x\_ei-cmw710-escan-r6628p35.bin.....Done.  
Loading file flash:/s5560x\_ei-cmw710-boot-r6628p35.bin.....Done.  
Image file flash:/s5560x\_ei-cmw710-boot-r6628p35.bin is self-decompressing.....  
.....Done.  
.....Done.  
System is starting...  
Cryptographic algorithms tests passed.  
Line aux0 is available.

Press ENTER to get started. ①

バージョン	Image Downloading Progress
なし	

アップグレード状態	失敗原因
リフレッシュに成功	②

# 装置で現在のバージョンを確認する



```
COM4:9600baud - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(C) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

<95560> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 6628P35
Copyright (C) 2004-2023 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5560X-34S-EI uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 5 minutes
Last reboot reason : User reboot

Boot image: flash:/s5560x_ei-cmw710-boot-r6628p35.bin
Boot image version: 7.1.070, Release 6628P35
  Compiled Mar 24 2023 11:00:00
System image: flash:/s5560x_ei-cmw710-system-r6628p35.bin
System image version: 7.1.070, Release 6628P35
  Compiled Mar 24 2023 11:00:00
Feature image(s) list:
  flash:/s5560x_ei-cmw710-freeradius-r6628p35.bin, version: 7.1.070, Release 6628P35
    Compiled Mar 24 2023 11:00:00
  flash:/s5560x_ei-cmw710-escan-r6628p35.bin, version: 7.1.070, Release 6628P35
    Compiled Mar 24 2023 11:00:00

Slot 1:
Uptime is 0 weeks,0 days,0 hours,5 minutes
S5560X-34S-EI with 2 Processors
BOARD TYPE:      S5560X-34S-EI
DRAM:            2048M bytes
FLASH:           512M bytes
PCB 1 Version:   VER.A
Bootrom Version: 120
CPLD 1 Version:  001
Release Version: H3C S5560X-34S-EI-6628P35
---- More ----
```

# H3C

The Leader in Digital Solutions

[www.h3c.com](http://www.h3c.com)